

# Programmeringsunderlag DS7240

Datum

Kundnamn

Adress

Postnummer

Kontaktnamn

Telenr. till plats

Installatörsnamn

## Innehåll

|             |   |           |
|-------------|---|-----------|
| <b>1.0</b>  | <b>Introduktion</b>                                 | <b>2</b>  |
| <b>2.0</b>  | <b>Allmänna funktioner</b>                          | <b>2</b>  |
| 2.1         | Allmänna handhavandefunktioner                      | 2         |
| 2.2         | Allmänna programmeringsfunktioner                   | 2         |
| <b>3.0</b>  | <b>Systemparametrar</b>                             | <b>3</b>  |
| 3.1         | Rapportmottagare                                    | 3         |
| 3.2         | Konfiguration av rapportformat                      | 3         |
| 3.3         | Tele, auto-vidarekoppling och fjärrprogrammering    | 4         |
| 3.4         | Globala rapportval                                  | 5         |
| 3.5         | Tester  | 5         |
| 3.6         | Programmingsval                                     | 5         |
| 3.7         | Globala val för från-/tillkoppling                  | 6         |
| <b>4.0</b>  | <b>Områden</b>                                      | <b>6</b>  |
| 4.1         | Områdesval  | 6         |
| <b>5.0</b>  | <b>Användargränssnitt</b>                           | <b>7</b>  |
| 5.1         | Konfiguration av behörighetsnivåer                  | 7         |
| 5.2         | Konfiguration av PIN-kod, installatörskod           | 7         |
| 5.3         | Användare   | 7         |
| 5.4         | Manöverpaneler                                      | 11        |
| 5.5         | ABC-knappar och hotval                              | 12        |
| 5.6         | Radiomanöverpaneler OBS! Finns ännu inte i Sverige! | 12        |
| 5.7         | Fjärrkontroller                                     | 12        |
| <b>6.0</b>  | <b>Sektioner</b>                                    | <b>13</b> |
| 6.1         | Konfiguration av sektioner (ingångar)               | 13        |
| 6.2         | Konfiguration av sektionsfunktioner                 | 19        |
| 6.3         | Global sektionskonfiguration                        | 22        |
| <b>7.0</b>  | <b>Utgångar</b>                                     | <b>22</b> |
| 7.1         | Globala utgångsval                                  | 22        |
| 7.2         | Konfiguration av utgångar                           | 22        |
| <b>8.0</b>  | <b>Scheman</b>                                      | <b>25</b> |
| 8.1         | Konfiguration av scheman                            | 25        |
| <b>9.0</b>  | <b>Konfiguration av databussenheter</b>             | <b>26</b> |
| <b>10.0</b> | <b>Diverse val</b>                                  | <b>26</b> |
| 10.1        | Val för diverse systemfel                           | 26        |
| 10.2        | Fabriksåterställning                                | 26        |



## **1.0** **Introduktion**

Detta arbetsdokument är gjort för att underlätta programmering av centralapparaten DS7240.

I tabellerna finns en rad för varje parameter som skall programmeras. I dessa rader anges parameterns namn, adress samt det förvalda värdet som finns inprogrammerat vid leverans. Dessutom finns en kolumn för att fylla i det eller de värden som programmerats för just detta system.

Programmeringsval markerade med **fet** stil är de nödvändigaste funktionerna för att komma igång. Övriga programmeringsval behöver endast ändras då speciellt behov för detta finns.

Punkterna (3-10) i detta programmeringsblad motsvarar punkter i programmeringsguiden, där fullständig information finns angående respektive val och funktion.

Vid programmering med dator och fjärrprogram RPS, följs samma ordning för programmeringsvalen som i detta dokument.

## **2.0** **Allmänna funktioner**

Följande koder är förvalda vid leverans:

Masterkod: **1234** (programmerad som användare 1)

Installatörskod: **9876**

### **2.1 Allmänna handhavandefunktioner**

Tillkoppling: **[Kod] [Till]**

Frånkoppling **[Kod]**

Till av skalskydd: **[Kod] [Skalskydd]**

Förbikoppla: **[Kod] [FBK] [sekt.nr] [\*]**

Återställa: **[Kod] [System Återställn]**

Visa aktiva sektioner: **[\*]**

Visa systemstatus samt hjälptexter: **[#]**

Avbryta felaktig inmatning: **[#]**

Backa ur meny: **[#]**

### **2.2 Allmänna programmeringsfunktioner**

Gå in i programmeringsläge: **[Installatörskod] [#418]**

Gå till adress: **[xxxx] [#]**

Ändra värde: **[värde 1-15] [\*]**

Stega fram en adress: **[#]**

Backa en adress: **[\*]**

Lämna programmeringsläge: **Håll [#] eller [\*]**

Gå till installatörsmenyn: **[Installatörskod] [#41]**

Backa ur installatörsmenyn: **[#]**

### **3.0 Systemparametrar**

#### **3.1 Rapportmottagare**

| <b>Parameter</b>                    | <b>Adress</b> | <b>Förval</b>  | <b>Nytt värde</b> |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|
| Primär (telenr.1) för mottagare 1   | 0000-0031     | Alla nollor    |                   |
| Sekundär (telenr.2) för mottagare 1 | 0032-0063     | Alla nollor    |                   |
| Format för mottagare 1              | 0064          | 2 (Contact ID) |                   |
| Primär (telenr.1) för mottagare 2   | 0066-0097     | Alla nollor    |                   |
| Sekundär (telenr.2) för mottagare 2 | 0098-0129     | Alla nollor    |                   |
| Format för mottagare 2              | 0130          | 2 (Contact ID) |                   |

#### **3.2 Konfiguration av rapportformat**

##### **3.2.1 Privattelefon**

| <b>Parameter</b>                       | <b>Adress</b> | <b>Förval</b> | <b>Nytt värde</b> |
|--|---------------|---------------|-------------------|
| Hot                                    | 3414          | 0             |                   |
| Brandlarm                              | 3415          | 1             |                   |
| Annat larm än brandlarm                | 3416          | 2             |                   |
| Reserverad                             | 3417          | 0             |                   |
| Brandfel                               | 3418          | 5             |                   |
| Annat fel än brandfel                  | 3419          | 6             |                   |
| Brandåterställning                     | 3420          | 0             |                   |
| Annan återställning än brand           | 3421          | 0             |                   |
| Radioproblem                           | 3422          | 0             |                   |
| Från-/Tillrapporter                    | 3423          | 0             |                   |
| Installatörsläge, Gångtest             | 3424          | 0             |                   |
| Systemfel                              | 3425          | 8             |                   |
| Test rapport                           | 3426          | 0             |                   |
| Reserverad                             | 3427          | 0             |                   |
| Bortkoppling                           | 3428          | 0             |                   |
| Utgångsrapport, Till/Från av användare | 3429          | 0             |                   |

### 3.2.2 Robofonformat

| Grupp | Beskrivning  | Adress    | Förval | Nytt värde |
|-------|--|-----------|--------|------------|
| 1     | Brandlarm  | 3442-3443 | 0,0    |            |
| 2     | Sektionssabotage                                   | 3444-3445 | 0,0    |            |
| 3     | Nödlarm  | 3446-3447 | 0,0    |            |
| 4     | Överfall, tyst                                     | 3448-3449 | 0,0    |            |
| 5     | Överfall, osynligt                                 | 3450-3451 | 0,0    |            |
| 6     | 24-timmars inbrottslarm                            | 3452-3453 | 0,0    |            |
| 7     | Inbrottslarm                                       | 3454-3455 | 0,0    |            |
| 8     | Sabotage   | 3456-3457 | 0,0    |            |
| 9     | A-larm   | 3458-3459 | 0,0    |            |
| 10    | Hotlarm  | 3460-3461 | 0,0    |            |
| 11    | Larm för saknad sektion                            | 3462-3463 | 0,0    |            |
| 12    | Larm vid tillkoppling                              | 3464-3465 | 0,0    |            |
| 13    | Sektionsfel  | 3466-3467 | 0,0    |            |
| 14    | Systemfel  | 3468-3469 | 0,0    |            |
| 15    | Bortfall av nätspänning (AC)                       | 3470-3471 | 0,0    |            |
| 16    | Nätspänning (AC) åter                              | 3472-3473 | 0,0    |            |
| 17    | Batterifel   | 3474-3475 | 0,0    |            |
| 18    | Batteri åter OK                                    | 3476-3477 | 0,0    |            |
| 19    | Lågt batteri i radioenhet                          | 3478-3479 | 0,0    |            |
| 20    | Batteri OK i radioenhet                            | 3480-3481 | 0,0    |            |
| 21    | Radio störd  | 3482-3483 | 0,0    |            |
| 22    | Kommunikationsfel                                  | 3484-3485 | 0,0    |            |
| 23    | Testrapport – C-app. OK                            | 3486-3487 | 0,0    |            |
| 24    | Testrapport – C-app. EJ OK                         | 3488-3489 | 0,0    |            |
| 25    | Tillkoppling                                       | 3490-3491 | 0,0    |            |
| 26    | Endast skalskydd eller del av systemet tillkopplat | 3492-3493 | 0,0    |            |
| 27    | Frånkoppling                                       | 3494-3495 | 0,0    |            |
| 28    | Frånkoppling efter larm                            | 3496-3497 | 0,0    |            |

### 3.3 Tele, auto-vidarekoppling och fjärrprogrammering

| Parameter   | Adress      | Förval      | Nytt värde |
|---|-------------|-------------|------------|
| Auto vidarekoppl. På-siffror                                | 0133-164    | Alla nollor |            |
| Auto vidarekoppl. Av-siffror                                | 0165-0180   | Alla nollor |            |
| Motringsnummer vid fjärrprogrammering                       | 0181-0212   | Alla nollor |            |
| Antal ringsignaler för svar, bortkoppling av telefonsvarare | 0213        | 7           |            |
| <b>Respons vid telelinjefel</b>                             | <b>0220</b> | <b>0</b>    |            |
| Val för telelinjefel  | 0131        | 10          |            |

### 3.4 Globala rapportval

| Parameter  | Adress    | Förval           | Nytt värde |
|--|-----------|------------------|------------|
| Globala rapporter                                | 0221      | 1                |            |
| Väntetid för kvittering                          | 0222      | 5                |            |
| Övervakning av nätspänning (230 V AC)            | 0223      | 4                |            |
| Rapport vid nätspänningsfel, låg batterispänning | 0224      | 7                |            |
| Systemstatusrapport för begränsning              | 0225      | 0                |            |
| Systemstatus - rapportväg                        | 0226      | 1                |            |
| Intervall för servicemeddelande                  | 0227-0228 | 0,0              |            |
| Intervall för inaktivt system                    | 0229-0230 | 0,0              |            |
| Ring för service/tillval för inaktivt system     | 0231      | 0                |            |
| Extra text för "Ring för service"                | 1266-1297 | Visa fel-tryck 0 |            |
| Loggövervakning                                  | 0232      | 0                |            |
| Autotill - varningstid                           | 0233      | 3                |            |
| Använd ignorera händelse                         | 0234      | 0                |            |
| Val för sabotagelarm/fel                         | 3406      | 13               |            |
| Val för systemlarmrapporter/-utgångar            | 3407      | 7                |            |

### 3.5 Tester

| Parameter                             | Adress    | Förval  | Nytt värde |
|---------------------------------------|-----------|---------|------------|
| Val för systemtest                    | 0244      | 5       |            |
| Val för att använda systemtest        | 0245      | 15      |            |
| Val för gångtest                      | 0246      | 8       |            |
| Val för att använda gångtest          | 0247      | 15      |            |
| Rapportväg för start/stop av gångtest | 0248      | 5       |            |
| Val för automatisk testrapport        | 0249      | 0       |            |
| Rapporttid för automatisk test        | 0250-0253 | 0,0,0,0 |            |
| Intervall för automatisk testrapport  | 0254      | 3       |            |
| Rapportväg för testrapporter          | 0255      | 1       |            |

### 3.6 Programmingsval

| Parameter                              | Adress    | Förval | Nytt värde |
|--|-----------|--------|------------|
| Val för fjärrprogrammering (RPS)       | 0256      | 1      |            |
| Kalender för sommartid                 | 0236      | 2      |            |
| Tid för justering av sommartid         | 0238-0239 | 0,2    |            |
| Tid för justering efter sommartid      | 0240-0241 | 0,3    |            |
| Rapportfördröjning vid nätspänningsfel | 0242-0243 | 7,8    |            |
| Val för lokalprogrammering             | 0257      | 12     |            |
| Datumformat samt Använd PIN-fel        | 0235      | 1      |            |

### 3.7 Globala val för från-/tillkoppling

| Parameter                                   | Adress           | Förval      | Nytt värde |
|---|------------------|-------------|------------|
| Tillkopplingsval 1                          | 0258             | 0           |            |
| Tillkopplingsval 2                          | 0259             | 12          |            |
| FBK/forceringsbegränsning                   | 0260             | 7           |            |
| Till med kontakt                            | 3409             | 0           |            |
| Knapp för utpasseringsavslut                | 3410             | 0           |            |
| Val för tillkoppling                        | 3411             | 4           |            |
| Tid för A-larm                              | 3412-3413        | 1,14        |            |
| Val för återställning/forcering av sabotage | 3408             | 3           |            |
| Val för rapporter vid från-/tillkoppling    | 0261             | 3           |            |
| Rapportväg för från-/tillkoppling           | 0262             | 1           |            |
| Omstart av utpasseringstid                  | 0263             | 1           |            |
| <b>Inpasseringstid 1</b>                    | <b>0264-0265</b> | <b>1,14</b> |            |
| Inpasseringstid 2                           | 0266-0267        | 7,8         |            |
| Inpasseringstid vid tillk. skalskydd        | 0268-0269        | 0,0         |            |
| <b>Utpasseringstid 1</b>                    | <b>0270-0271</b> | <b>3,12</b> |            |
| Utpasseringstid 2                           | 0272-0273        | 7,8         |            |

### 4.0 Områden

#### 4.1 Områdesval

| Parameter                                  | Adress           | Förval                 | Nytt värde |
|--|------------------|------------------------|------------|
| <b>Kundnummer för mottagare 1</b>          | <b>0276-0281</b> | <b>10,10,10,10,0,0</b> |            |
| Kundnummer för mottagare 2                 | 0286-0291        | 10,10,10,10,0,0        |            |
| <b>Rapportering vid från-/tillkoppling</b> | <b>0296</b>      | <b>0</b>               |            |
| Lås rapportering till område               | 0297             | 0                      |            |
| <b>Namn för Område 1</b>                   | <b>1394-1425</b> | <b>Område 1</b>        |            |
| Text för Område 1 vid aktiv sektion        | 1426-1457        | Ej klar                |            |

Område 1

| Parameter                                  | Adress           | Förval                 | Nytt värde |
|--|------------------|------------------------|------------|
| <b>Kundnummer för mottagare 1</b>          | <b>0298-0303</b> | <b>10,10,10,10,0,0</b> |            |
| Kundnummer för mottagare 2                 | 0308-0313        | 10,10,10,10,0,0        |            |
| <b>Rapportering vid från-/tillkoppling</b> | <b>0318</b>      | <b>0</b>               |            |
| Lås rapportering till område               | 0319             | 0                      |            |
| <b>Namn för Område 2</b>                   | <b>1458-1489</b> | <b>Område 2</b>        |            |
| Text för Område 2 vid aktiv sektion        | 1490-1521        | Ej klar                |            |

Område 2

| Parameter                                  | Adress           | Förval                 | Nytt värde |
|--|------------------|------------------------|------------|
| <b>Kundnummer för mottagare 1</b>          | <b>0320-0325</b> | <b>10,10,10,10,0,0</b> |            |
| Kundnummer för mottagare 2                 | 0330-0335        | 10,10,10,10,0,0        |            |
| <b>Rapportering vid från-/tillkoppling</b> | <b>0340</b>      | <b>0</b>               |            |
| Lås rapportering till område               | 0341             | 0                      |            |
| <b>Namn för Område 3</b>                   | <b>1522-1553</b> | <b>Område 3</b>        |            |
| Text för Område 3 vid aktiv sektion        | 1554-1585        | Ej klar                |            |

Område 3

| Parameter                                  | Adress           | Förval                 | Nytt värde |
|--|------------------|------------------------|------------|
| <b>Kundnummer för mottagare 1</b>          | <b>0342-0347</b> | <b>10,10,10,10,0,0</b> |            |
| Kundnummer för mottagare 2                 | 0352-0357        | 10,10,10,10,0,0        |            |
| <b>Rapportering vid från-/tillkoppling</b> | <b>0362</b>      | <b>0</b>               |            |
| Lås rapportering till område               | 0363             | 0                      |            |
| <b>Namn för Område 4</b>                   | <b>1586-1617</b> | <b>Område 4</b>        |            |
| Text för Område 4 vid aktiv sektion        | 1618-1649        | Ej klar                |            |

Område 4

## 5.0 Användargränssnitt

### 5.1 Konfiguration av behörighetsnivåer

| Parameter                             | Adress | Förval | Nytt värde |
|---------------------------------------|--------|--------|------------|
| Konfiguration behörighetsnivå, val 1  | 0364   | 15     |            |
| Konfiguration behörighetsnivå, val 2  | 0365   | 15     |            |
| Konfiguration behörighetsnivå, val 3  | 0366   | 15     |            |
| Konfiguration behörighetsnivå, val 4  | 0367   | 15     |            |
| Konfiguration behörighetsnivå, val 5  | 0368   | 8      |            |
| Konfiguration behörighetsnivå, val 6  | 0369   | 0      |            |
| Konfiguration behörighetsnivå, val 7  | 0370   | 7      |            |
| Konfiguration behörighetsnivå, val 8  | 0371   | 3      |            |
| Konfiguration behörighetsnivå, val 9  | 0372   | 7      |            |
| Konfiguration behörighetsnivå, val 10 | 0373   | 1      |            |
| Konfiguration behörighetsnivå, val 11 | 0374   | 3      |            |
| Konfiguration behörighetsnivå, val 12 | 0375   | 3      |            |
| Konfiguration behörighetsnivå, val 13 | 0376   | 3      |            |
| Konfiguration behörighetsnivå, val 14 | 0377   | 1      |            |
| Konfiguration behörighetsnivå, val 15 | 0378   | 3      |            |

### 5.2 Konfiguration av PIN-kod, installatörskod

| Parameter                           | Adress           | Förval                 | Nytt värde |
|-------------------------------------|------------------|------------------------|------------|
| PIN-kodens längd                    | 0379             | 4                      |            |
| Användarsabotage                    | 0380             | 0                      |            |
| Antal kodeförsök före användarsab.  | 0381             | 4                      |            |
| Blockeringstid vid användarsabotage | 0382             | 1                      |            |
| <b>Installatörskod</b>              | <b>0383-0389</b> | <b>9,8,7,6 (5,4,3)</b> |            |

### 5.3 Användare

**OBS!** ID-koden för fjärrkontrollen återfinns på dess baksida.

| Parameter                       | Adress            | Förval                 | Nytt värde |
|---------------------------------|-------------------|------------------------|------------|
| <b>PIN-kod</b>                  | <b>0390-0396</b>  | <b>1,2,3,4 (5,6,7)</b> |            |
| <b>Behörighetsnivå</b>          | <b>0397</b>       | <b>1</b>               |            |
| <b>Område</b>                   | <b>0398</b>       | <b>15</b>              |            |
| <b>ID-kod för fjärrkontroll</b> | <b>Används ej</b> | <b>Används ej</b>      |            |

| Parameter                       | Adress            | Förval                 | Nytt värde |
|---------------------------------|-------------------|------------------------|------------|
| <b>PIN-kod</b>                  | <b>0399-0405</b>  | <b>0,0,0,0 (0,0,0)</b> |            |
| <b>Behörighetsnivå</b>          | <b>0406</b>       | <b>0</b>               |            |
| <b>Område</b>                   | <b>0407</b>       | <b>0</b>               |            |
| <b>ID-kod för fjärrkontroll</b> | <b>Används ej</b> | <b>Används ej</b>      |            |

| Parameter                       | Adress            | Förval                 | Nytt värde |
|---------------------------------|-------------------|------------------------|------------|
| <b>PIN-kod</b>                  | <b>0408-0414</b>  | <b>0,0,0,0 (0,0,0)</b> |            |
| <b>Behörighetsnivå</b>          | <b>0415</b>       | <b>0</b>               |            |
| <b>Område</b>                   | <b>0416</b>       | <b>0</b>               |            |
| <b>ID-kod för fjärrkontroll</b> | <b>Används ej</b> | <b>Används ej</b>      |            |

| Parameter                       | Adress            | Förval                 | Nytt värde |
|---------------------------------|-------------------|------------------------|------------|
| <b>PIN-kod</b>                  | <b>0417-0423</b>  | <b>0,0,0,0 (0,0,0)</b> |            |
| <b>Behörighetsnivå</b>          | <b>0424</b>       | <b>0</b>               |            |
| <b>Område</b>                   | <b>0425</b>       | <b>0</b>               |            |
| <b>ID-kod för fjärrkontroll</b> | <b>Används ej</b> | <b>Används ej</b>      |            |

Anv. 5

| Parameter                | Adress     | Förval          | Nytt värde |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| PIN-kod                  | 0426-0432  | 0,0,0,0 (0,0,0) |            |
| Behörighetsnivå          | 0433       | 0               |            |
| Område                   | 0434       | 0               |            |
| ID-kod för fjärrkontroll | Används ej | Används ej      |            |

Anv. 6

| Parameter                | Adress     | Förval          | Nytt värde |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| PIN-kod                  | 0435-0441  | 0,0,0,0 (0,0,0) |            |
| Behörighetsnivå          | 0442       | 0               |            |
| Område                   | 0443       | 0               |            |
| ID-kod för fjärrkontroll | Används ej | Används ej      |            |

Anv. 7

| Parameter                | Adress     | Förval          | Nytt värde |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| PIN-kod                  | 0444-0450  | 0,0,0,0 (0,0,0) |            |
| Behörighetsnivå          | 0451       | 0               |            |
| Område                   | 0452       | 0               |            |
| ID-kod för fjärrkontroll | Används ej | Används ej      |            |

Anv. 8

| Parameter                | Adress     | Förval          | Nytt värde |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| PIN-kod                  | 0453-0459  | 0,0,0,0 (0,0,0) |            |
| Behörighetsnivå          | 0460       | 0               |            |
| Område                   | 0461       | 0               |            |
| ID-kod för fjärrkontroll | Används ej | Används ej      |            |

Anv. 9

| Parameter                | Adress     | Förval          | Nytt värde |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| PIN-kod                  | 0462-0468  | 0,0,0,0 (0,0,0) |            |
| Behörighetsnivå          | 0469       | 0               |            |
| Område                   | 0470       | 0               |            |
| ID-kod för fjärrkontroll | Används ej | Används ej      |            |

Anv. 10

| Parameter                | Adress     | Förval          | Nytt värde |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| PIN-kod                  | 0471-0477  | 0,0,0,0 (0,0,0) |            |
| Behörighetsnivå          | 0478       | 0               |            |
| Område                   | 0479       | 0               |            |
| ID-kod för fjärrkontroll | Används ej | Används ej      |            |

Anv. 11

| Parameter                | Adress     | Förval          | Nytt värde |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| PIN-kod                  | 0480-0486  | 0,0,0,0 (0,0,0) |            |
| Behörighetsnivå          | 0487       | 0               |            |
| Område                   | 0488       | 0               |            |
| ID-kod för fjärrkontroll | Används ej | Används ej      |            |

Anv. 12

| Parameter                | Adress     | Förval          | Nytt värde |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| PIN-kod                  | 0489-0495  | 0,0,0,0 (0,0,0) |            |
| Behörighetsnivå          | 0496       | 0               |            |
| Område                   | 0497       | 0               |            |
| ID-kod för fjärrkontroll | Används ej | Används ej      |            |

Anv. r 13

| Parameter                | Adress     | Förval          | Nytt värde |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| PIN-kod                  | 0498-0504  | 0,0,0,0 (0,0,0) |            |
| Behörighetsnivå          | 0505       | 0               |            |
| Område                   | 0506       | 0               |            |
| ID-kod för fjärrkontroll | Används ej | Används ej      |            |

Anv. 14

| Parameter                | Adress     | Förval          | Nytt värde |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| PIN-kod                  | 0507-0513  | 0,0,0,0 (0,0,0) |            |
| Behörighetsnivå          | 0514       | 0               |            |
| Område                   | 0515       | 0               |            |
| ID-kod för fjärrkontroll | Används ej | Används ej      |            |

Anv.r 15

| Parameter                | Adress     | Förval          | Nytt värde |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| PIN-kod                  | 0516-0522  | 0,0,0,0 (0,0,0) |            |
| Behörighetsnivå          | 0523       | 0               |            |
| Område                   | 0524       | 0               |            |
| ID-kod för fjärrkontroll | Används ej | Används ej      |            |

Anv. 16

| Parameter                | Adress     | Förval          | Nytt värde |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| PIN-kod                  | 0525-0531  | 0,0,0,0 (0,0,0) |            |
| Behörighetsnivå          | 0532       | 0               |            |
| Område                   | 0533       | 0               |            |
| ID-kod för fjärrkontroll | Används ej | Används ej      |            |

Anv. 17

| Parameter                | Adress     | Förval          | Nytt värde |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| PIN-kod                  | 0534-0540  | 0,0,0,0 (0,0,0) |            |
| Behörighetsnivå          | 0541       | 0               |            |
| Område                   | 0542       | 0               |            |
| ID-kod för fjärrkontroll | Används ej | Används ej      |            |

Anv. 18

| Parameter                | Adress     | Förval          | Nytt värde |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| PIN-kod                  | 0543-0549  | 0,0,0,0 (0,0,0) |            |
| Behörighetsnivå          | 0550       | 0               |            |
| Område                   | 0551       | 0               |            |
| ID-kod för fjärrkontroll | Används ej | Används ej      |            |

Anv. 19

| Parameter                | Adress     | Förval          | Nytt värde |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| PIN-kod                  | 0552-0558  | 0,0,0,0 (0,0,0) |            |
| Behörighetsnivå          | 0559       | 0               |            |
| Område                   | 0560       | 0               |            |
| ID-kod för fjärrkontroll | Används ej | Används ej      |            |

Anv. 20

| Parameter                | Adress     | Förval          | Nytt värde |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| PIN-kod                  | 0561-0567  | 0,0,0,0 (0,0,0) |            |
| Behörighetsnivå          | 0568       | 0               |            |
| Område                   | 0569       | 0               |            |
| ID-kod för fjärrkontroll | Används ej | Används ej      |            |

Anv. 21

| Parameter                | Adress     | Förval          | Nytt värde |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| PIN-kod                  | 0570-0576  | 0,0,0,0 (0,0,0) |            |
| Behörighetsnivå          | 0577       | 0               |            |
| Område                   | 0578       | 0               |            |
| ID-kod för fjärrkontroll | Används ej | Används ej      |            |

Anv. 22

| Parameter                | Adress     | Förval          | Nytt värde |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| PIN-kod                  | 0579-0585  | 0,0,0,0 (0,0,0) |            |
| Behörighetsnivå          | 0586       | 0               |            |
| Område                   | 0587       | 0               |            |
| ID-kod för fjärrkontroll | Används ej | Används ej      |            |

Anv. 23

| Parameter                | Adress     | Förval          | Nytt värde |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| PIN-kod                  | 0588-0594  | 0,0,0,0 (0,0,0) |            |
| Behörighetsnivå          | 0595       | 0               |            |
| Område                   | 0596       | 0               |            |
| ID-kod för fjärrkontroll | Används ej | Används ej      |            |

Anv. 24

| Parameter                | Adress     | Förval          | Nytt värde |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| PIN-kod                  | 0597-0603  | 0,0,0,0 (0,0,0) |            |
| Behörighetsnivå          | 0604       | 0               |            |
| Område                   | 0605       | 0               |            |
| ID-kod för fjärrkontroll | Används ej | Används ej      |            |

Anv. 25

| Parameter                | Adress     | Förval          | Nytt värde |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| PIN-kod                  | 0606-0612  | 0,0,0,0 (0,0,0) |            |
| Behörighetsnivå          | 0613       | 0               |            |
| Område                   | 0614       | 0               |            |
| ID-kod för fjärrkontroll | Används ej | Används ej      |            |

Anv. 26

| Parameter                | Adress     | Förval          | Nytt värde |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| PIN-kod                  | 0615-0621  | 0,0,0,0 (0,0,0) |            |
| Behörighetsnivå          | 0622       | 0               |            |
| Område                   | 0623       | 0               |            |
| ID-kod för fjärrkontroll | Används ej | Används ej      |            |

Anv. 27

| Parameter                | Adress     | Förval          | Nytt värde |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| PIN-kod                  | 0624-0630  | 0,0,0,0 (0,0,0) |            |
| Behörighetsnivå          | 0631       | 0               |            |
| Område                   | 0632       | 0               |            |
| ID-kod för fjärrkontroll | Används ej | Används ej      |            |

Anv. 28

| Parameter                | Adress     | Förval          | Nytt värde |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| PIN-kod                  | 0633-0639  | 0,0,0,0 (0,0,0) |            |
| Behörighetsnivå          | 0640       | 0               |            |
| Område                   | 0641       | 0               |            |
| ID-kod för fjärrkontroll | Används ej | Används ej      |            |

Anv. 29

| Parameter                | Adress     | Förval          | Nytt värde |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| PIN-kod                  | 0642-0648  | 0,0,0,0 (0,0,0) |            |
| Behörighetsnivå          | 0649       | 0               |            |
| Område                   | 0650       | 0               |            |
| ID-kod för fjärrkontroll | Används ej | Används ej      |            |

Anv. 30

| Parameter                | Adress     | Förval          | Nytt värde |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| PIN-kod                  | 0651-0657  | 0,0,0,0 (0,0,0) |            |
| Behörighetsnivå          | 0658       | 0               |            |
| Område                   | 0659       | 0               |            |
| ID-kod för fjärrkontroll | Används ej | Används ej      |            |

Anv. 31

| Parameter                | Adress     | Förval          | Nytt värde |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| PIN-kod                  | 0660-0666  | 0,0,0,0 (0,0,0) |            |
| Behörighetsnivå          | 0667       | 0               |            |
| Område                   | 0668       | 0               |            |
| ID-kod för fjärrkontroll | Används ej | Används ej      |            |

| Anv. 32 | Parameter                | Adress     | Förval          | Nytt värde |
|---------|--------------------------|------------|-----------------|------------|
|         | PIN-kod                  | 0669-0675  | 0,0,0,0 (0,0,0) |            |
|         | Behörighetsnivå          | 0676       | 0               |            |
|         | Område                   | 0677       | 0               |            |
|         | ID-kod för fjärrkontroll | Används ej | Används ej      |            |

## 5.4 Manöverpaneler

| MAP 1 | Parameter                      | Adress      | Förval   | Nytt värde |
|-------|--------------------------------|-------------|----------|------------|
|       | Val för manöverpaneler         | 0678        | 7        |            |
|       | <b>Område för manöverpanel</b> | <b>0679</b> | <b>1</b> |            |

| MAP 2 | Parameter                      | Adress      | Förval   | Nytt värde |
|-------|--------------------------------|-------------|----------|------------|
|       | Val för manöverpaneler         | 0680        | 7        |            |
|       | <b>Område för manöverpanel</b> | <b>0681</b> | <b>0</b> |            |

| MAP 3 | Parameter                      | Adress      | Förval   | Nytt värde |
|-------|--------------------------------|-------------|----------|------------|
|       | Val för manöverpaneler         | 0682        | 7        |            |
|       | <b>Område för manöverpanel</b> | <b>0683</b> | <b>0</b> |            |

| MAP 4 | Parameter                      | Adress      | Förval   | Nytt värde |
|-------|--------------------------------|-------------|----------|------------|
|       | Val för manöverpaneler         | 0684        | 7        |            |
|       | <b>Område för manöverpanel</b> | <b>0685</b> | <b>0</b> |            |

| MAP 5 | Parameter                      | Adress      | Förval   | Nytt värde |
|-------|--------------------------------|-------------|----------|------------|
|       | Val för manöverpaneler         | 0686        | 7        |            |
|       | <b>Område för manöverpanel</b> | <b>0687</b> | <b>0</b> |            |

| MAP 6 | Parameter                      | Adress      | Förval   | Nytt värde |
|-------|--------------------------------|-------------|----------|------------|
|       | Val för manöverpaneler         | 0688        | 7        |            |
|       | <b>Område för manöverpanel</b> | <b>0689</b> | <b>0</b> |            |

| MAP 7 | Parameter                      | Adress      | Förval   | Nytt värde |
|-------|--------------------------------|-------------|----------|------------|
|       | Val för manöverpaneler         | 0690        | 7        |            |
|       | <b>Område för manöverpanel</b> | <b>0691</b> | <b>0</b> |            |

| MAP 8 | Parameter                      | Adress      | Förval   | Nytt värde |
|-------|--------------------------------|-------------|----------|------------|
|       | Val för manöverpaneler         | 0692        | 7        |            |
|       | <b>Område för manöverpanel</b> | <b>0693</b> | <b>0</b> |            |

## 5.5 ABC-knappar och hotval

| Parameter   | Adress      | Förval   | Nytt värde |
|---|-------------|----------|------------|
| [A]-knapp - område  | 0694        | 15       |            |
| [A]-knapp - larmrespons   | 0695        | 0        |            |
| Text för [A]-knapp  | 1298-1329   | A-knapp  |            |
| [B]-knapp - område  | 0696        | 15       |            |
| [B]-knapp - larmrespons   | 0697        | 0        |            |
| Text för [B]-knapp  | 1330-1361   | B-knapp  |            |
| [C]-knapp - område  | 0698        | 15       |            |
| [C]-knapp - larmrespons   | 0699        | 0        |            |
| Text för [C]-knapp  | 1362-1393   | C-knapp  |            |
| Val för larmutgångar för ABC-knappar                                      | 0700        | 0        |            |
| Val för rapporter för ABC-knappar,<br>Kvitteringssignal från manöverpanel | 0701        | 0        |            |
| Rapportering vid Hot  | 0702        | 0        |            |
| Rapportmottagare för ABC-knappar och Hot                                  | 0703        | 1        |            |
| Val för respons vid manöverpanel  | 0704        | 0        |            |
| <b>Val för väktarkod</b>  | <b>0705</b> | <b>0</b> |            |

## 5.6 Radiomanöverpaneler OBS! Finns ännu inte i Sverige!

**OBS!** ID-koden för radiomanöverpanel återfinns på dess baksida.

| Parameter                    | Adress | Förval | Nytt värde |
|------------------------------|--------|--------|------------|
| <i>Val radiomanöverpanel</i> | 2930   | 0      |            |
| <i>Område radio-MAP</i>      | 2931   | 0      |            |
| <i>ID-kod för radio-MAP</i>  | N/A    | N/A    |            |

Radio MAP 1

| Parameter                    | Adress | Förval | Nytt värde |
|------------------------------|--------|--------|------------|
| <i>Val radiomanöverpanel</i> | 2932   | 0      |            |
| <i>Område radio-MAP</i>      | 2933   | 0      |            |
| <i>ID-kod för radio-MAP</i>  | N/A    | N/A    |            |

Radio MAP 2

| Parameter                    | Adress | Förval | Nytt värde |
|------------------------------|--------|--------|------------|
| <i>Val radiomanöverpanel</i> | 2934   | 0      |            |
| <i>Område radio-MAP</i>      | 2935   | 0      |            |
| <i>ID-kod för radio-MAP</i>  | N/A    | N/A    |            |

Radio MAP 3

| Parameter                    | Adress | Förval | Nytt värde |
|------------------------------|--------|--------|------------|
| <i>Val radiomanöverpanel</i> | 2936   | 0      |            |
| <i>Område radio-MAP</i>      | 2937   | 0      |            |
| <i>ID-kod för radio-MAP</i>  | N/A    | N/A    |            |

Radio MAP 4

## 5.7 Fjärrkontroller

| Parameter                                  | Adress | Förval | Nytt värde |
|--|--------|--------|------------|
| Tilldelning av mottagare för fjärrkontroll | 2938   | 8      |            |
| Val för fjärrkontroller                    | 2939   | 0      |            |

## 6.0 Sektioner

### 6.1 Konfiguration av sektioner (ingångar)

OBS! ID-koden för fjärrkontroll återfinns på dess baksida.

| Ingång 1 | Parameter             | Adress     | Förval        | Nytt värde |
|----------|-----------------------|------------|---------------|------------|
|          | Enhet                 | 0706       | 1             |            |
|          | Sektionsfunktion      | 0707       | 11 (In-/ut 1) |            |
|          | Område                | 0708       | 1             |            |
|          | Sektionsnummer        | 0709-0710  | 0,1           |            |
|          | ID-kod för radio      | Används ej | Används ej    |            |
|          | Sektionstext Ingång 1 | 1650-1681  | Sektion 1     |            |

| Ingång 2 | Parameter             | Adress     | Förval        | Nytt värde |
|----------|-----------------------|------------|---------------|------------|
|          | Enhet                 | 0711       | 1             |            |
|          | Sektionsfunktion      | 0712       | 13 (Följande) |            |
|          | Område                | 0713       | 1             |            |
|          | Sektionsnummer        | 0714-0715  | 0,2           |            |
|          | ID-kod för radio      | Används ej | Används ej    |            |
|          | Sektionstext Ingång 2 | 1682-1713  | Sektion 2     |            |

| Ingång 3 | Parameter             | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|----------|-----------------------|------------|-------------|------------|
|          | Enhet                 | 0716       | 1           |            |
|          | Sektionsfunktion      | 0717       | 14 (Direkt) |            |
|          | Område                | 0718       | 1           |            |
|          | Sektionsnummer        | 0719-0720  | 0,3         |            |
|          | ID-kod för radio      | Används ej | Används ej  |            |
|          | Sektionstext Ingång 3 | 1714-1745  | Sektion 3   |            |

| Ingång 4 | Parameter             | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|----------|-----------------------|------------|-------------|------------|
|          | Enhet                 | 0721       | 1           |            |
|          | Sektionsfunktion      | 0722       | 14 (Direkt) |            |
|          | Område                | 0723       | 1           |            |
|          | Sektionsnummer        | 0724-0725  | 0,4         |            |
|          | ID-kod för radio      | Används ej | Används ej  |            |
|          | Sektionstext Ingång 4 | 1746-1777  | Sektion 4   |            |

| Ingång 5 | Parameter             | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|----------|-----------------------|------------|-------------|------------|
|          | Enhet                 | 0726       | 1           |            |
|          | Sektionsfunktion      | 0727       | 14 (Direkt) |            |
|          | Område                | 0728       | 1           |            |
|          | Sektionsnummer        | 0729-0730  | 0,5         |            |
|          | ID-kod för radio      | Används ej | Används ej  |            |
|          | Sektionstext Ingång 5 | 1778-1809  | Sektion 5   |            |

| Ingång 6 | Parameter             | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|----------|-----------------------|------------|-------------|------------|
|          | Enhet                 | 0731       | 1           |            |
|          | Sektionsfunktion      | 0732       | 14 (Direkt) |            |
|          | Område                | 0733       | 1           |            |
|          | Sektionsnummer        | 0734-0735  | 0,6         |            |
|          | ID-kod för radio      | Används ej | Används ej  |            |
|          | Sektionstext Ingång 6 | 1810-1841  | Sektion 6   |            |

Ingång 7

| Parameter             | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|-----------------------|------------|-------------|------------|
| Enhet                 | 0736       | 1           |            |
| Sektionsfunktion      | 0737       | 14 (Direkt) |            |
| Område                | 0738       | 1           |            |
| Sektionsnummer        | 0739-0740  | 0,7         |            |
| ID-kod för radio      | Används ej | Används ej  |            |
| Sektionstext Ingång 7 | 1842-1873  | Sektion 7   |            |

Ingång 8

| Parameter             | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|-----------------------|------------|-------------|------------|
| Enhet                 | 0741       | 1           |            |
| Sektionsfunktion      | 0742       | 14 (Direkt) |            |
| Område                | 0743       | 1           |            |
| Sektionsnummer        | 0744-0745  | 0,8         |            |
| ID-kod för radio      | Används ej | Används ej  |            |
| Sektionstext Ingång 8 | 1874-1905  | Sektion 8   |            |

Ingång 9

| Parameter             | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|-----------------------|------------|-------------|------------|
| Enhet                 | 0746       | 0           |            |
| Sektionsfunktion      | 0747       | 14 (Direkt) |            |
| Område                | 0748       | 1           |            |
| Sektionsnummer        | 0749-0750  | 0,9         |            |
| ID-kod för radio      | Används ej | Används ej  |            |
| Sektionstext Ingång 9 | 1906-1937  | Sektion 9   |            |

Ingång 10

| Parameter              | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|------------------------|------------|-------------|------------|
| Enhet                  | 0751       | 0           |            |
| Sektionsfunktion       | 0752       | 14 (Direkt) |            |
| Område                 | 0753       | 1           |            |
| Sektionsnummer         | 0754-0755  | 1,0         |            |
| ID-kod för radio       | Används ej | Används ej  |            |
| Sektionstext Ingång 10 | 1938-1969  | Sektion 10  |            |

Ingång 11

| Parameter              | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|------------------------|------------|-------------|------------|
| Enhet                  | 0756       | 0           |            |
| Sektionsfunktion       | 0757       | 14 (Direkt) |            |
| Område                 | 0758       | 1           |            |
| Sektionsnummer         | 0759-0760  | 1,1         |            |
| ID-kod för radio       | Används ej | Används ej  |            |
| Sektionstext Ingång 11 | 1970-2001  | Sektion 11  |            |

Ingång 12

| Parameter              | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|------------------------|------------|-------------|------------|
| Enhet                  | 0761       | 0           |            |
| Sektionsfunktion       | 0762       | 14 (Direkt) |            |
| Område                 | 0763       | 1           |            |
| Sektionsnummer         | 0764-0765  | 1,2         |            |
| ID-kod för radio       | Används ej | Används ej  |            |
| Sektionstext Ingång 12 | 2002-2033  | Sektion 12  |            |

Ingång 13

| Parameter              | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|------------------------|------------|-------------|------------|
| Enhet                  | 0766       | 0           |            |
| Sektionsfunktion       | 0767       | 14 (Direkt) |            |
| Område                 | 0768       | 1           |            |
| Sektionsnummer         | 0769-0770  | 1,3         |            |
| ID-kod för radio       | Används ej | Används ej  |            |
| Sektionstext Ingång 13 | 2034-2065  | Sektion 13  |            |

| Ingång 14 | Parameter              | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|-----------|------------------------|------------|-------------|------------|
|           | Enhet                  | 0771       | 0           |            |
|           | Sektionsfunktion       | 0772       | 14 (Direkt) |            |
|           | Område                 | 0773       | 1           |            |
|           | Sektionsnummer         | 0774-0775  | 1,4         |            |
|           | ID-kod för radio       | Används ej | Används ej  |            |
|           | Sektionstext Ingång 14 | 2066-2097  | Sektion 14  |            |

| Ingång 15 | Parameter              | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|-----------|------------------------|------------|-------------|------------|
|           | Enhet                  | 0776       | 0           |            |
|           | Sektionsfunktion       | 0777       | 14 (Direkt) |            |
|           | Område                 | 0778       | 1           |            |
|           | Sektionsnummer         | 0779-0780  | 1,5         |            |
|           | ID-kod för radio       | Används ej | Används ej  |            |
|           | Sektionstext Ingång 15 | 2098-2129  | Sektion 15  |            |

| Ingång 16 | Parameter              | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|-----------|------------------------|------------|-------------|------------|
|           | Enhet                  | 0781       | 0           |            |
|           | Sektionsfunktion       | 0782       | 14 (Direkt) |            |
|           | Område                 | 0783       | 1           |            |
|           | Sektionsnummer         | 0784-0785  | 1,6         |            |
|           | ID-kod för radio       | Används ej | Används ej  |            |
|           | Sektionstext Ingång 16 | 2130-2161  | Sektion 16  |            |

| Ingång 17 | Parameter              | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|-----------|------------------------|------------|-------------|------------|
|           | Enhet                  | 0786       | 0           |            |
|           | Sektionsfunktion       | 0787       | 14 (Direkt) |            |
|           | Område                 | 0788       | 1           |            |
|           | Sektionsnummer         | 0789-0790  | 1,7         |            |
|           | ID-kod för radio       | Används ej | Används ej  |            |
|           | Sektionstext Ingång 17 | 2162-2193  | Sektion 17  |            |

| Ingång 18 | Parameter              | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|-----------|------------------------|------------|-------------|------------|
|           | Enhet                  | 0791       | 0           |            |
|           | Sektionsfunktion       | 0792       | 14 (Direkt) |            |
|           | Område                 | 0793       | 1           |            |
|           | Sektionsnummer         | 0794-0795  | 1,8         |            |
|           | ID-kod för radio       | Används ej | Används ej  |            |
|           | Sektionstext Ingång 18 | 2194-2225  | Sektion 18  |            |

| Ingång 19 | Parameter              | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|-----------|------------------------|------------|-------------|------------|
|           | Enhet                  | 0796       | 0           |            |
|           | Sektionsfunktion       | 0797       | 14 (Direkt) |            |
|           | Område                 | 0798       | 1           |            |
|           | Sektionsnummer         | 0799-0800  | 1,9         |            |
|           | ID-kod för radio       | Används ej | Används ej  |            |
|           | Sektionstext Ingång 19 | 2226-2257  | Sektion 19  |            |

| Ingång 20 | Parameter              | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|-----------|------------------------|------------|-------------|------------|
|           | Enhet                  | 0801       | 0           |            |
|           | Sektionsfunktion       | 0802       | 14 (Direkt) |            |
|           | Område                 | 0803       | 1           |            |
|           | Sektionsnummer         | 0804-0805  | 2,0         |            |
|           | ID-kod för radio       | Används ej | Används ej  |            |
|           | Sektionstext Ingång 20 | 2258-2289  | Sektion 20  |            |

Ingång s 21

| Parameter              | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|------------------------|------------|-------------|------------|
| Enhet                  | 0806       | 0           |            |
| Sektionsfunktion       | 0807       | 14 (Direkt) |            |
| Område                 | 0808       | 1           |            |
| Sektionsnummer         | 0809-0810  | 2,1         |            |
| ID-kod för radio       | Används ej | Används ej  |            |
| Sektionstext Ingång 21 | 2290-2321  | Sektion 21  |            |

Ingång 22

| Parameter              | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|------------------------|------------|-------------|------------|
| Enhet                  | 0811       | 0           |            |
| Sektionsfunktion       | 0812       | 14 (Direkt) |            |
| Område                 | 0813       | 1           |            |
| Sektionsnummer         | 0814-0815  | 2,2         |            |
| ID-kod för radio       | Används ej | Används ej  |            |
| Sektionstext Ingång 22 | 2322-2353  | Sektion 22  |            |

Ingång 23

| Parameter              | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|------------------------|------------|-------------|------------|
| Enhet                  | 0816       | 0           |            |
| Sektionsfunktion       | 0817       | 14 (Direkt) |            |
| Område                 | 0818       | 1           |            |
| Sektionsnummer         | 0819-0820  | 2,3         |            |
| ID-kod för radio       | Används ej | Används ej  |            |
| Sektionstext Ingång 23 | 2354-2385  | Sektion 23  |            |

Ingång 24

| Parameter              | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|------------------------|------------|-------------|------------|
| Enhet                  | 0821       | 0           |            |
| Sektionsfunktion       | 0822       | 14 (Direkt) |            |
| Område                 | 0823       | 1           |            |
| Sektionsnummer         | 0824-0825  | 2,4         |            |
| ID-kod för radio       | Används ej | Används ej  |            |
| Sektionstext Ingång 24 | 2386-2417  | Sektion 24  |            |

Ingång 25

| Parameter              | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|------------------------|------------|-------------|------------|
| Enhet                  | 0826       | 0           |            |
| Sektionsfunktion       | 0827       | 14 (Direkt) |            |
| Område                 | 0828       | 1           |            |
| Sektionsnummer         | 0829-0830  | 2,5         |            |
| ID-kod för radio       | Används ej | Används ej  |            |
| Sektionstext Ingång 25 | 2418-2449  | Sektion 25  |            |

Ingång 26

| Parameter              | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|------------------------|------------|-------------|------------|
| Enhet                  | 0831       | 0           |            |
| Sektionsfunktion       | 0832       | 14 (Direkt) |            |
| Område                 | 0833       | 1           |            |
| Sektionsnummer         | 0834-0835  | 2,6         |            |
| ID-kod för radio       | Används ej | Används ej  |            |
| Sektionstext Ingång 26 | 2450-2481  | Sektion 26  |            |

Ingång 27

| Parameter              | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|------------------------|------------|-------------|------------|
| Enhet                  | 0836       | 0           |            |
| Sektionsfunktion       | 0837       | 14 (Direkt) |            |
| Område                 | 0838       | 1           |            |
| Sektionsnummer         | 0839-0840  | 2,7         |            |
| ID-kod för radio       | Används ej | Används ej  |            |
| Sektionstext Ingång 27 | 2482-2513  | Sektion 27  |            |

Ingång 28

| Parameter              | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|------------------------|------------|-------------|------------|
| Enhet                  | 0841       | 0           |            |
| Sektionsfunktion       | 0842       | 14 (Direkt) |            |
| Område                 | 0843       | 1           |            |
| Sektionsnummer         | 0844-0845  | 2,8         |            |
| ID-kod för radio       | Används ej | Används ej  |            |
| Sektionstext Ingång 28 | 2514-2545  | Sektion 28  |            |

Ingång 29

| Parameter              | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|------------------------|------------|-------------|------------|
| Enhet                  | 0846       | 0           |            |
| Sektionsfunktion       | 0847       | 14 (Direkt) |            |
| Område                 | 0848       | 1           |            |
| Sektionsnummer         | 0849-0850  | 2,9         |            |
| ID-kod för radio       | Används ej | Används ej  |            |
| Sektionstext Ingång 29 | 2546-2577  | Sektion 29  |            |

Ingång 30

| Parameter              | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|------------------------|------------|-------------|------------|
| Enhet                  | 0851       | 0           |            |
| Sektionsfunktion       | 0852       | 14 (Direkt) |            |
| Område                 | 0853       | 1           |            |
| Sektionsnummer         | 0854-0855  | 3,0         |            |
| ID-kod för radio       | Används ej | Används ej  |            |
| Sektionstext Ingång 30 | 2578-2609  | Sektion 30  |            |

Ingång 31

| Parameter              | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|------------------------|------------|-------------|------------|
| Enhet                  | 0856       | 0           |            |
| Sektionsfunktion       | 0857       | 14 (Direkt) |            |
| Område                 | 0858       | 1           |            |
| Sektionsnummer         | 0859-0860  | 3,1         |            |
| ID-kod för radio       | Används ej | Används ej  |            |
| Sektionstext Ingång 31 | 2610-2641  | Sektion 31  |            |

Ingång 32

| Parameter              | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|------------------------|------------|-------------|------------|
| Enhet                  | 0861       | 0           |            |
| Sektionsfunktion       | 0862       | 14 (Direkt) |            |
| Område                 | 0863       | 1           |            |
| Sektionsnummer         | 0864-0865  | 3,2         |            |
| ID-kod för radio       | Används ej | Används ej  |            |
| Sektionstext Ingång 32 | 2642-2673  | Sektion 32  |            |

Ingång 33

| Parameter              | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|------------------------|------------|-------------|------------|
| Enhet                  | 0866       | 0           |            |
| Sektionsfunktion       | 0867       | 14 (Direkt) |            |
| Område                 | 0868       | 1           |            |
| Sektionsnummer         | 0869-0870  | 3,3         |            |
| ID-kod för radio       | Används ej | Används ej  |            |
| Sektionstext Ingång 33 | 2674-2705  | Sektion 33  |            |

Ingång 34

| Parameter              | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|------------------------|------------|-------------|------------|
| Enhet                  | 0871       | 0           |            |
| Sektionsfunktion       | 0872       | 14 (Direkt) |            |
| Område                 | 0873       | 1           |            |
| Sektionsnummer         | 0874-0875  | 3,4         |            |
| ID-kod för radio       | Används ej | Används ej  |            |
| Sektionstext Ingång 34 | 2706-2737  | Sektion 34  |            |

Ingång 35

| Parameter              | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|------------------------|------------|-------------|------------|
| Enhet                  | 0876       | 0           |            |
| Sektionsfunktion       | 0877       | 14 (Direkt) |            |
| Område                 | 0878       | 1           |            |
| Sektionsnummer         | 0879-0880  | 3,5         |            |
| ID-kod för radio       | Används ej | Används ej  |            |
| Sektionstext Ingång 35 | 2738-2769  | Sektion 35  |            |

Ingång 36

| Parameter              | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|------------------------|------------|-------------|------------|
| Enhet                  | 0881       | 0           |            |
| Sektionsfunktion       | 0882       | 14 (Direkt) |            |
| Område                 | 0883       | 1           |            |
| Sektionsnummer         | 0884-0885  | 3,6         |            |
| ID-kod för radio       | Används ej | Används ej  |            |
| Sektionstext Ingång 36 | 2770-2801  | Sektion 36  |            |

Ingång 37

| Parameter              | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|------------------------|------------|-------------|------------|
| Enhet                  | 0886       | 0           |            |
| Sektionsfunktion       | 0887       | 14 (Direkt) |            |
| Område                 | 0888       | 1           |            |
| Sektionsnummer         | 0889-0890  | 3,7         |            |
| ID-kod för radio       | Används ej | Används ej  |            |
| Sektionstext Ingång 37 | 2802-2833  | Sektion 37  |            |

Ingång 38

| Parameter              | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|------------------------|------------|-------------|------------|
| Enhet                  | 0891       | 0           |            |
| Sektionsfunktion       | 0892       | 14 (Direkt) |            |
| Område                 | 0893       | 1           |            |
| Sektionsnummer         | 0894-0895  | 3,8         |            |
| ID-kod för radio       | Används ej | Används ej  |            |
| Sektionstext Ingång 38 | 2834-2865  | Sektion 38  |            |

Ingång 39

| Parameter              | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|------------------------|------------|-------------|------------|
| Enhet                  | 0896       | 0           |            |
| Sektionsfunktion       | 0897       | 14 (Direkt) |            |
| Område                 | 0898       | 1           |            |
| Sektionsnummer         | 0899-0900  | 3,9         |            |
| ID-kod för radio       | Används ej | Används ej  |            |
| Sektionstext Ingång 39 | 2866-2897  | Sektion 39  |            |

Ingång 40

| Parameter              | Adress     | Förval      | Nytt värde |
|------------------------|------------|-------------|------------|
| Enhet                  | 0901       | 0           |            |
| Sektionsfunktion       | 0902       | 14 (Direkt) |            |
| Område                 | 0903       | 1           |            |
| Sektionsnummer         | 0904-0905  | 4,0         |            |
| ID-kod för radio       | Används ej | Används ej  |            |
| Sektionstext Ingång 40 | 2898-2929  | Sektion 40  |            |

## 6.2 Konfiguration av sektionsfunktioner

| Sektionsfunktion 1           | Parameter                       | Adress | Förval         | Nytt värde |
|------------------------------|---------------------------------|--------|----------------|------------|
|                              | Sektionsstyp                    | 0906   | 1 (24-h brand) |            |
|                              | Pulsräkning                     | 0907   | 0              |            |
|                              | Tid för pulsräkning             | 0908   | 0              |            |
|                              | Val 1 för sektionsfunktion      | 0909   | 0              |            |
|                              | Val 2 för sektionsfunktion      | 0910   | 7              |            |
|                              | Val för larmrapport, felrespons | 0911   | 9              |            |
|                              | Rapportväg för larm             | 0912   | 1              |            |
| Rapportväg för återställning | 0913                            | 1      |                |            |

| Sektionsfunktion 2           | Parameter                       | Adress | Förval                    | Nytt värde |
|------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------|------------|
|                              | Sektionsstyp                    | 0914   | 2 (24-h brand verifierat) |            |
|                              | Pulsräkning                     | 0915   | 0                         |            |
|                              | Tid för pulsräkning             | 0916   | 0                         |            |
|                              | Val 1 för sektionsfunktion      | 0917   | 0                         |            |
|                              | Val 2 för sektionsfunktion      | 0918   | 7                         |            |
|                              | Val för larmrapport, felrespons | 0919   | 9                         |            |
|                              | Rapportväg för larm             | 0920   | 1                         |            |
| Rapportväg för återställning | 0921                            | 1      |                           |            |

| Sektionsfunktion 3           | Parameter                       | Adress | Förval                 | Nytt värde |
|------------------------------|---------------------------------|--------|------------------------|------------|
|                              | Sektionsstyp                    | 0922   | 3 (24-h, kontrollgång) |            |
|                              | Pulsräkning                     | 0923   | 0                      |            |
|                              | Tid för pulsräkning             | 0924   | 0                      |            |
|                              | Val 1 för sektionsfunktion      | 0925   | 10                     |            |
|                              | Val 2 för sektionsfunktion      | 0926   | 0                      |            |
|                              | Val för larmrapport, felrespons | 0927   | 2                      |            |
|                              | Rapportväg för larm             | 0928   | 1                      |            |
| Rapportväg för återställning | 0929                            | 1      |                        |            |

| Sektionsfunktion 4           | Parameter                       | Adress | Förval             | Nytt värde |
|------------------------------|---------------------------------|--------|--------------------|------------|
|                              | Sektionsstyp                    | 0930   | 4 (24-h, sabotage) |            |
|                              | Pulsräkning                     | 0931   | 0                  |            |
|                              | Tid för pulsräkning             | 0932   | 0                  |            |
|                              | Val 1 för sektionsfunktion      | 0933   | 8                  |            |
|                              | Val 2 för sektionsfunktion      | 0934   | 7                  |            |
|                              | Val för larmrapport, felrespons | 0935   | 9                  |            |
|                              | Rapportväg för larm             | 0936   | 1                  |            |
| Rapportväg för återställning | 0937                            | 1      |                    |            |

| Sektionsfunktion 5           | Parameter                       | Adress | Förval        | Nytt värde |
|------------------------------|---------------------------------|--------|---------------|------------|
|                              | Sektionsstyp                    | 0938   | 5 (24-h, nöd) |            |
|                              | Pulsräkning                     | 0939   | 0             |            |
|                              | Tid för pulsräkning             | 0940   | 0             |            |
|                              | Val 1 för sektionsfunktion      | 0941   | 0             |            |
|                              | Val 2 för sektionsfunktion      | 0942   | 5             |            |
|                              | Val för larmrapport, felrespons | 0943   | 9             |            |
|                              | Rapportväg för larm             | 0944   | 1             |            |
| Rapportväg för återställning | 0945                            | 1      |               |            |

| Sektionsfunktion 6 | Parameter                       | Adress | Förval                  | Nytt värde |
|--------------------|---------------------------------|--------|-------------------------|------------|
|                    | Sektionstyp                     | 0946   | 6 (24-h, tyst överfall) |            |
|                    | Pulsräkning                     | 0947   | 0                       |            |
|                    | Tid för pulsräkning             | 0948   | 0                       |            |
|                    | Val 1 för sektionsfunktion      | 0949   | 0                       |            |
|                    | Val 2 för sektionsfunktion      | 0950   | 5                       |            |
|                    | Val för larmrapport, felrespons | 0951   | 9                       |            |
|                    | Rapportväg för larm             | 0952   | 1                       |            |
|                    | Rapportväg för återställning    | 0953   | 1                       |            |

| Sektionsfunktion 7 | Parameter                       | Adress | Förval                      | Nytt värde |
|--------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------|------------|
|                    | Sektionstyp                     | 0954   | 7 (24-h, osynligt överfall) |            |
|                    | Pulsräkning                     | 0955   | 0                           |            |
|                    | Tid för pulsräkning             | 0956   | 0                           |            |
|                    | Val 1 för sektionsfunktion      | 0957   | 0                           |            |
|                    | Val 2 för sektionsfunktion      | 0958   | 5                           |            |
|                    | Val för larmrapport, felrespons | 0959   | 9                           |            |
|                    | Rapportväg för larm             | 0960   | 1                           |            |
|                    | Rapportväg för återställning    | 0961   | 1                           |            |

| Sektionsfunktion 8 | Parameter                       | Adress | Förval            | Nytt värde |
|--------------------|---------------------------------|--------|-------------------|------------|
|                    | Sektionstyp                     | 0962   | 8 (24-h, inbrott) |            |
|                    | Pulsräkning                     | 0963   | 0                 |            |
|                    | Tid för pulsräkning             | 0964   | 0                 |            |
|                    | Val 1 för sektionsfunktion      | 0965   | 0                 |            |
|                    | Val 2 för sektionsfunktion      | 0966   | 7                 |            |
|                    | Val för larmrapport, felrespons | 0967   | 9                 |            |
|                    | Rapportväg för larm             | 0968   | 1                 |            |
|                    | Rapportväg för återställning    | 0969   | 1                 |            |

| Sektionsfunktion 9 | Parameter                       | Adress | Förval                   | Nytt värde |
|--------------------|---------------------------------|--------|--------------------------|------------|
|                    | Sektionstyp                     | 0970   | 13 (Följande, skalskydd) |            |
|                    | Pulsräkning                     | 0971   | 0                        |            |
|                    | Tid för pulsräkning             | 0972   | 0                        |            |
|                    | Val 1 för sektionsfunktion      | 0973   | 4                        |            |
|                    | Val 2 för sektionsfunktion      | 0974   | 7                        |            |
|                    | Val för larmrapport, felrespons | 0975   | 9                        |            |
|                    | Rapportväg för larm             | 0976   | 1                        |            |
|                    | Rapportväg för återställning    | 0977   | 1                        |            |

| Sektionsfunktion 10 | Parameter                       | Adress | Förval                   | Nytt värde |
|---------------------|---------------------------------|--------|--------------------------|------------|
|                     | Sektionstyp                     | 0978   | 10 (Yttre förbikopplare) |            |
|                     | Pulsräkning                     | 0979   | 0                        |            |
|                     | Tid för pulsräkning             | 0980   | 0                        |            |
|                     | Val 1 för sektionsfunktion      | 0981   | 8                        |            |
|                     | Val 2 för sektionsfunktion      | 0982   | 0                        |            |
|                     | Val för larmrapport, felrespons | 0983   | 0                        |            |
|                     | Rapportväg för larm             | 0984   | 1                        |            |
|                     | Rapportväg för återställning    | 0985   | 1                        |            |

## Sektionsfunktion 11

| Parameter                       | Adress | Förval                 | Nytt värde |
|---------------------------------|--------|------------------------|------------|
| Sektionstyp                     | 0986   | 11 (In-/utpassering 1) |            |
| Pulsräkning                     | 0987   | 0                      |            |
| Tid för pulsräkning             | 0988   | 0                      |            |
| Val 1 för sektionsfunktion      | 0989   | 4                      |            |
| Val 2 för sektionsfunktion      | 0990   | 7                      |            |
| Val för larmrapport, felrespons | 0991   | 9                      |            |
| Rapportväg för larm             | 0992   | 1                      |            |
| Rapportväg för återställning    | 0993   | 1                      |            |

## Sektionsfunktion 12

| Parameter                       | Adress | Förval                 | Nytt värde |
|---------------------------------|--------|------------------------|------------|
| Sektionstyp                     | 0994   | 12 (In-/utpassering 2) |            |
| Pulsräkning                     | 0995   | 0                      |            |
| Tid för pulsräkning             | 0996   | 0                      |            |
| Val 1 för sektionsfunktion      | 0997   | 4                      |            |
| Val 2 för sektionsfunktion      | 0998   | 7                      |            |
| Val för larmrapport, felrespons | 0999   | 9                      |            |
| Rapportväg för larm             | 1000   | 1                      |            |
| Rapportväg för återställning    | 1001   | 1                      |            |

## Sektionsfunktion 13

| Parameter                       | Adress | Förval        | Nytt värde |
|---------------------------------|--------|---------------|------------|
| Sektionstyp                     | 1002   | 13 (Följande) |            |
| Pulsräkning                     | 1003   | 0             |            |
| Tid för pulsräkning             | 1004   | 0             |            |
| Val 1 för sektionsfunktion      | 1005   | 0             |            |
| Val 2 för sektionsfunktion      | 1006   | 7             |            |
| Val för larmrapport, felrespons | 1007   | 9             |            |
| Rapportväg för larm             | 1008   | 1             |            |
| Rapportväg för återställning    | 1009   | 1             |            |

## Sektionsfunktion 14

| Parameter                       | Adress | Förval      | Nytt värde |
|---------------------------------|--------|-------------|------------|
| Sektionstyp                     | 1010   | 14 (Direkt) |            |
| Pulsräkning                     | 1011   | 0           |            |
| Tid för pulsräkning             | 1012   | 0           |            |
| Val 1 för sektionsfunktion      | 1013   | 0           |            |
| Val 2 för sektionsfunktion      | 1014   | 7           |            |
| Val för larmrapport, felrespons | 1015   | 9           |            |
| Rapportväg för larm             | 1016   | 1           |            |
| Rapportväg för återställning    | 1017   | 1           |            |

## Sektionsfunktion 15

| Parameter                       | Adress | Förval                 | Nytt värde |
|---------------------------------|--------|------------------------|------------|
| Sektionstyp                     | 1018   | 14 (Direkt, skalskydd) |            |
| Pulsräkning                     | 1019   | 0                      |            |
| Tid för pulsräkning             | 1020   | 0                      |            |
| Val 1 för sektionsfunktion      | 1021   | 4                      |            |
| Val 2 för sektionsfunktion      | 1022   | 7                      |            |
| Val för larmrapport, felrespons | 1023   | 9                      |            |
| Rapportväg för larm             | 1024   | 1                      |            |
| Rapportväg för återställning    | 1025   | 1                      |            |

## 6.3 Global sektionskonfiguration

| Parameter   | Adress    | Förval | Nytt värde |
|---|-----------|--------|------------|
| Värde för ändmotstånd (sektion 1-8 på kretskort)    | 1026      | 6      |            |
| Val för sektionsrespons                             | 1027      | 0      |            |
| Rapportväg för förbikoppling/forcering              | 1028      | 1      |            |
| Larmbegränsning för sektioner                       | 1029      | 3      |            |
| Rapportbegränsning för sektioner                    | 1030      | 3      |            |
| Val för FBK, larmbegränsnings, felrapporter         | 1031      | 3      |            |
| Detektors övervakningstid                           | 1032-1033 | 0,7    |            |
| Tidsfönster för Avbryt larm                         | 1034      | 3      |            |
| Rapportväg för sektionsfel, återställning efter fel | 1038      | 1      |            |

## 7.0 Utgångar

### 7.1 Globala utgångsval

| Parameter                | Adress | Förval | Nytt värde |
|--------------------------|--------|--------|------------|
| Globala val för utgångar | 1039   | 0      |            |
| Sirentid (larmtid)       | 1040   | 5      |            |
| Sirenfrekvens            | 1041   | 7      |            |
| Siren - ljudvolym        | 1042   | 7      |            |
| Val för blixtljusutgång  | 1043   | 15     |            |

### 7.2 Konfiguration av utgångar

|               | Parameter     | Adress    | Förval                   | Nytt värde |
|---------------|---------------|-----------|--------------------------|------------|
| Utgång 1      | Område        | 1044      | 15                       |            |
|               | Funktion      | 1045-1046 | 1,10 (Larm, siren)       |            |
|               | Läge          | 1047      | 1                        |            |
|               | Tidsbas       | 1048      | 0                        |            |
|               | Multiplikator | 1049-1050 | 0,0                      |            |
| Utgång 2      | Parameter     | Adress    | Förval                   | Nytt värde |
|               | Område        | 1051      | 15                       |            |
|               | Funktion      | 1052-1053 | 1,13 (Brandåterställn)   |            |
|               | Läge          | 1054      | 1                        |            |
|               | Tidsbas       | 1055      | 0                        |            |
| Multiplikator | 1056-1057     | 0,0       |                          |            |
| Utgång 3      | Parameter     | Adress    | Förval                   | Nytt värde |
|               | Område        | 1058      | 15                       |            |
|               | Funktion      | 1059-1060 | 0,1 (Tillk. helt/delvis) |            |
|               | Läge          | 1061      | 1                        |            |
|               | Tidsbas       | 1062      | 0                        |            |
| Multiplikator | 1063-1064     | 0,0       |                          |            |
| Utgång 4      | Parameter     | Adress    | Förval                   | Nytt värde |
|               | Område        | 1065      | 15                       |            |
|               | Funktion      | 1066-1067 | 1,6 (Blixtljus)          |            |
|               | Läge          | 1068      | 1                        |            |
|               | Tidsbas       | 1069      | 0                        |            |
| Multiplikator | 1070-1071     | 0,0       |                          |            |

Utgång 5

| Parameter     | Adress    | Förval | Nytt värde |
|---------------|-----------|--------|------------|
| Område        | 1072      | 1      |            |
| Funktion      | 1073-1074 | 0,0    |            |
| Läge          | 1075      | 1      |            |
| Tidsbas       | 1076      | 0      |            |
| Multiplikator | 1077-1078 | 0,0    |            |

Utgång 6

| Parameter     | Adress    | Förval | Nytt värde |
|---------------|-----------|--------|------------|
| Område        | 1079      | 1      |            |
| Funktion      | 1080-1081 | 0,0    |            |
| Läge          | 1082      | 1      |            |
| Tidsbas       | 1083      | 0      |            |
| Multiplikator | 1084-1085 | 0,0    |            |

Utgång 7

| Parameter     | Adress    | Förval | Nytt värde |
|---------------|-----------|--------|------------|
| Område        | 1086      | 1      |            |
| Funktion      | 1087-1088 | 0,0    |            |
| Läge          | 1089      | 1      |            |
| Tidsbas       | 1090      | 0      |            |
| Multiplikator | 1091-1092 | 0,0    |            |

Utgång 8

| Parameter     | Adress    | Förval | Nytt värde |
|---------------|-----------|--------|------------|
| Område        | 1093      | 1      |            |
| Funktion      | 1094-1095 | 0,0    |            |
| Läge          | 1096      | 1      |            |
| Tidsbas       | 1097      | 0      |            |
| Multiplikator | 1098-1099 | 0,0    |            |

Utgång 9

| Parameter     | Adress    | Förval | Nytt värde |
|---------------|-----------|--------|------------|
| Område        | 1100      | 1      |            |
| Funktion      | 1101-1102 | 0,0    |            |
| Läge          | 1103      | 1      |            |
| Tidsbas       | 1104      | 0      |            |
| Multiplikator | 1105-1106 | 0,0    |            |

Utgång 10

| Parameter     | Adress    | Förval | Nytt värde |
|---------------|-----------|--------|------------|
| Område        | 1107      | 1      |            |
| Funktion      | 1108-1109 | 0,0    |            |
| Läge          | 1110      | 1      |            |
| Tidsbas       | 1111      | 0      |            |
| Multiplikator | 1112-1113 | 0,0    |            |

Utgång 11

| Parameter     | Adress    | Förval | Nytt värde |
|---------------|-----------|--------|------------|
| Område        | 1114      | 1      |            |
| Funktion      | 1115-1116 | 0,0    |            |
| Läge          | 1117      | 1      |            |
| Tidsbas       | 1118      | 0      |            |
| Multiplikator | 1119-1120 | 0,0    |            |

Utgång 12

| Parameter     | Adress    | Förval | Nytt värde |
|---------------|-----------|--------|------------|
| Område        | 1121      | 1      |            |
| Funktion      | 1122-1123 | 0,0    |            |
| Läge          | 1124      | 1      |            |
| Tidsbas       | 1125      | 0      |            |
| Multiplikator | 1126-1127 | 0,0    |            |

Utgång 13

| Parameter     | Adress    | Förval | Nytt värde |
|---------------|-----------|--------|------------|
| Område        | 1128      | 1      |            |
| Funktion      | 1129-1130 | 0,0    |            |
| Läge          | 1131      | 1      |            |
| Tidsbas       | 1132      | 0      |            |
| Multiplikator | 1133-1134 | 0,0    |            |

Utgång 14

| Parameter     | Adress    | Förval | Nytt värde |
|---------------|-----------|--------|------------|
| Område        | 1135      | 1      |            |
| Funktion      | 1136-1137 | 0,0    |            |
| Läge          | 1138      | 1      |            |
| Tidsbas       | 1139      | 0      |            |
| Multiplikator | 1140-1141 | 0,0    |            |

Utgång 15

| Parameter     | Adress    | Förval | Nytt värde |
|---------------|-----------|--------|------------|
| Område        | 1142      | 1      |            |
| Funktion      | 1143-1144 | 0,0    |            |
| Läge          | 1145      | 1      |            |
| Tidsbas       | 1146      | 0      |            |
| Multiplikator | 1147-1148 | 0,0    |            |

Utgång 16

| Parameter     | Adress    | Förval | Nytt värde |
|---------------|-----------|--------|------------|
| Område        | 1149      | 1      |            |
| Funktion      | 1150-1151 | 0,0    |            |
| Läge          | 1152      | 1      |            |
| Tidsbas       | 1153      | 0      |            |
| Multiplikator | 1154-1155 | 0,0    |            |

Utgång 17

| Parameter     | Adress    | Förval | Nytt värde |
|---------------|-----------|--------|------------|
| Område        | 1156      | 1      |            |
| Funktion      | 1157-1158 | 0,0    |            |
| Läge          | 1159      | 1      |            |
| Tidsbas       | 1160      | 0      |            |
| Multiplikator | 1161-1162 | 0,0    |            |

Utgång 18

| Parameter     | Adress    | Förval | Nytt värde |
|---------------|-----------|--------|------------|
| Område        | 1163      | 1      |            |
| Funktion      | 1164-1165 | 0,0    |            |
| Läge          | 1166      | 1      |            |
| Tidsbas       | 1167      | 0      |            |
| Multiplikator | 1168-1169 | 0,0    |            |

Utgång 19

| Parameter     | Adress    | Förval | Nytt värde |
|---------------|-----------|--------|------------|
| Område        | 1170      | 1      |            |
| Funktion      | 1171-1172 | 0,0    |            |
| Läge          | 1173      | 1      |            |
| Tidsbas       | 1174      | 0      |            |
| Multiplikator | 1175-1176 | 0,0    |            |

Utgång 20

| Parameter     | Adress    | Förval | Nytt värde |
|---------------|-----------|--------|------------|
| Område        | 1177      | 1      |            |
| Funktion      | 1178-1179 | 0,0    |            |
| Läge          | 1180      | 1      |            |
| Tidsbas       | 1181      | 0      |            |
| Multiplikator | 1182-1183 | 0,0    |            |

## 8.0 Scheman

### 8.1 Konfiguration av scheman

|          | Parameter                         | Adress    | Förval  | Nytt värde |
|----------|-----------------------------------|-----------|---------|------------|
| Schema 1 | Typ                               | 1184      | 0       |            |
|          | Tilldelning (område eller utgång) | 1185      | 0       |            |
|          | Tid                               | 1186-1189 | 0,0,0,0 |            |
|          | Dagar, val 1                      | 1190      | 0       |            |
|          | Dagar, val 2                      | 1191      | 0       |            |
| Schema 2 | Typ                               | 1192      | 0       |            |
|          | Tilldelning (område eller utgång) | 1193      | 0       |            |
|          | Tid                               | 1194-1197 | 0,0,0,0 |            |
|          | Dagar, val 1                      | 1198      | 0       |            |
|          | Dagar, val 2                      | 1199      | 0       |            |
| Schema 3 | Typ                               | 1200      | 0       |            |
|          | Tilldelning (område eller utgång) | 1201      | 0       |            |
|          | Tid                               | 1202-1205 | 0,0,0,0 |            |
|          | Dagar, val 1                      | 1206      | 0       |            |
|          | Dagar, val 2                      | 1207      | 0       |            |
| Schema 4 | Typ                               | 1208      | 0       |            |
|          | Tilldelning (område eller utgång) | 1209      | 0       |            |
|          | Tid                               | 1210-1213 | 0,0,0,0 |            |
|          | Dagar, val 1                      | 1214      | 0       |            |
|          | Dagar, val 2                      | 1215      | 0       |            |
| Schema 5 | Typ                               | 1216      | 0       |            |
|          | Tilldelning (område eller utgång) | 1217      | 0       |            |
|          | Tid                               | 1218-1221 | 0,0,0,0 |            |
|          | Dagar, val 1                      | 1222      | 0       |            |
|          | Dagar, val 2                      | 1223      | 0       |            |
| Schema 6 | Typ                               | 1224      | 0       |            |
|          | Tilldelning (område eller utgång) | 1225      | 0       |            |
|          | Tid                               | 1226-1229 | 0,0,0,0 |            |
|          | Dagar, val 1                      | 1230      | 0       |            |
|          | Dagar, val 2                      | 1231      | 0       |            |
| Schema 7 | Typ                               | 1232      | 0       |            |
|          | Tilldelning (område eller utgång) | 1233      | 0       |            |
|          | Tid                               | 1234-1237 | 0,0,0,0 |            |
|          | Dagar, val 1                      | 1238      | 0       |            |
|          | Dagar, val 2                      | 1239      | 0       |            |

| Parameter                         | Adress    | Förval  | Nytt värde |
|-----------------------------------|-----------|---------|------------|
| Typ                               | 1240      | 0       |            |
| Tilldelning (område eller utgång) | 1241      | 0       |            |
| Tid                               | 1242-1245 | 0,0,0,0 |            |
| Dagar, val 1                      | 1246      | 0       |            |
| Dagar, val 2                      | 1247      | 0       |            |

## 9.0 Konfiguration av databussenheter

| Parameter  | Adress | Förval | Nytt värde |
|--|--------|--------|------------|
| Val för radiomottagare                             | 1249   | 0      |            |
| Övervakningsintervall för radiomottagare           | 1250   | 5      |            |
| Störningsnivå för radiomottagare                   | 1251   | 12     |            |
| <i>DX4010 utformat</i>                             | 1253   | 0      |            |
| <i>DX4010 överföringshastighet (baud)</i>          | 1254   | 2      |            |
| <i>DX4010 Paritet/Flödeskontroll/Stoppbitar</i>    | 1255   | 0      |            |
| <i>DX8010 Behörighet</i>                           | 1256   | 0      |            |
| <i>DX2010 Konfiguration för adress 101 (1-8)</i>   | 1257   | 0      |            |
| <i>DX2010 Konfiguration för adress 102 (9-16)</i>  | 1258   | 0      |            |
| <i>DX2010 Konfiguration för adress 103 (17-24)</i> | 1259   | 0      |            |
| <i>DX2010 Konfiguration för adress 104 (25-32)</i> | 1260   | 0      |            |
| <i>DX2010 Konfiguration för adress 105 (33-40)</i> | 1261   | 0      |            |

## 10.0 Diverse val

### 10.1 Val för diverse systemfel

| Parameter                | Adress | Förval | Nytt värde |
|--------------------------|--------|--------|------------|
| <i>Val för systemfel</i> | 1265   | 0      |            |

### 10.2 Fabriksåterställning

| Parameter   | Adress      | Förval   | Nytt värde |
|---|-------------|----------|------------|
| <b>Återta förvalda värden</b>   | <b>2944</b> | <b>0</b> |            |
| Programmera <b>1</b> för att återställa centralapparaten till fabrikslevererade värden, default värden. |             |          |            |



